

昱源科技針對 MOSA4600 plus IP PBX 的設備擁有者，提供免費的 VoIP 公用會議電話服務，讓 MOSA 4600 Plus 的使用者可同時邀約 3 位朋友或客戶加入此公用 VoIP 會議室來進行免費的網路電話會議。

在使用此會議電話服務之前，其 IP-PBX 應完成以下之設定：

1. 輸入系統安全金鑰：

進入 MOSA 4600 PLUS 的 WEB 頁面之後，於 MOSA 4600 PLUS 之 Security Key 欄位填入【7996】，然後點選【Apply】：

設定頁面：4.PBX Advanced / 4.5.Parking Server：

Parking Server

Security Key:  (0 ~ 999999999, Need Warm-Restart)

Apply Cancel

2. 為公用會議服務器設定一個分機號碼：

進入 MOSA 4600 PLUS 的 WEB 頁面之後，於 Prefix/Ext. No.欄位填【7996】，Phone Numbe 欄位輸入【2862007996】，Type 選【Conference】，然後點選【Apply】。

設定頁面：1.System Config / 1.3.Extension Number：

Network Operator

Extension Number:

Prefix/Extension Number Mapping List

Maximum: 600  
Entered: 1  
Max. Length of Prefix/Ext. No.: 6

Page 1 / 1 Show << >>

Prefix/Ext. No.	Phone Number	Type
10	0	iPBX

Add/Modify:

Delete:

Delete All:

Search List:  Search

Apply Cancel

完成上面的設定後，會看到增加一筆分機號碼，頁面如下：

Prefix/Ext. No.	Phone Number	Type
10	0	iPBX
7996	2862007996	Conference

VoIP 會議電話的操作方式請參考使用手冊。

3. 若您有使用 Smart Pad，請將其 CONF 鍵的數值改成【@7996#】。(預設值為@7796#)

修改步驟：

- (1) 開啓 Smart Pad，並確定已經登入成功
- (2) 使用 Smart Pad 撥一通有效的分機號碼之後等待對方應答
- (3) 於通話中，在 CONF 圖示上按右鍵，點【Edit Number】
- (4) 將 @7796# 改成 @7996# 之後按 OK

